

Funk-Fernsteuerung

Ei411-D

für Rauch- und Hitzewarmler im Ei Electronics Funknetzwerk



- Fernbedienung für funkvernetzte Warnsysteme (Rauch- und Hitzewarmler)
- Wandmontage
- Schalterfunktionen: Test, Lokalisierung, Stummschaltung
- Fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie
- Integrierter Funksender und -empfänger
- Verlässliche Entstörungs- und Prüftechnologie
- EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten
- 5 Jahre Garantie

Funktion

- ➔ Durch Betätigen der jeweiligen Taster auf der Fernbedienung werden folgende Funktionen ausgeführt:

Test

Versetzt alle mittels Hauscodierung vernetzten Geräte in den Test-Modus, um sie auf einwandfreie Funktion zu überprüfen.

Lokalisierung

Schaltet im Alarmfall das akustische Signal an allen Geräten aus, mit Ausnahme des Hitze- oder Rauchwarnmelders, der das Signal initiiert hat. Die Fernbedienung Ei411-D verfügt außerdem über eine Speicherfunktion zur Erkennung des Melders, der zuletzt einen Alarm ausgelöst hat.

Stummschaltung

Unterdrückt unerwünschte Alarme, sobald der alarmauslösende Warnmelder mittels der oben beschriebenen Lokalisierungsfunktion ermittelt wurde und eindeutig feststeht, dass es sich um einen unerwünschten Alarm handelt. Nach zehn Minuten erfolgt eine automatische Rücksetzung des Systems in seinen ursprünglichen Betriebszustand.

Ereignisspeicher

Die Fernsteuerung Ei412 verfügt über eine Speicherfunktion zur Erkennung des Melders, der zuletzt einen Alarm ausgelöst hat.

Hinweise

1. Bei der Konfiguration funkvernetzter Systeme müssen alle Geräte per Hauscodierung verbunden werden, um Störungen durch benachbarte Funk-systeme zu vermeiden.
2. Durch die Hauscodierung wird das Multiple-Repeater-System aktiviert, was die Stabilität des Netzwerkes gewährleistet und die potenzielle Reichweite erhöht.

Ei411-D

Technische Daten

Stromversorgung	3-Volt-Lithium-Batterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Anzeige Funksignal	gelbes LED-Licht bei Übertragung eines Funksignals
Betriebsbereitschaft	gelbes LED-Licht; bei nachlassender Batteriespannung: Melder reagieren nicht auf Test-Signal
Einsatztemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Vernetzung per Funk	bis zu 12 Rauchwarnmelder empfohlen plus Hitzewarnmelder und Zubehör
Frequenz	868 MHz Band (Aussteuerungsgrad 1 %)
Funkleistung	+5 dBm
Gewicht	212 g
Abmessungen	88 mm x 88 mm x 42 mm (H x B x T)
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Schrauben und Dübel (im Lieferumfang enthalten)
Reichweite	150 m auf freier Fläche
Standards	CE, ISO 9001:2000, Funkleistung gem. EN300220-3, EMC-Verhalten gem. EMC 301489-3
Garantie	5 Jahre

Änderungen vorbehalten

Bestellangaben	Artikelbezeichnung	Kurzbeschreibung
Funk-Fernsteuerung	Ei411-D	Funk-Fernsteuerung mit 9-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut), Vernetzung per Funk, Batterielebensdauer mind. 10 Jahre