Ei Electronics®
fire + gas detection

Wärmewarnmelder mit 10-Jahres-Batterie

Ei630W

Abmessungen

Breite	115 mm
Länge	115 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	180 g

Hinweis: Der Melder ist kompatibel zu den Montageplatten aller batteriebetriebenen Rauchwarnmelder von Ei Electronics.





Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	Thermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C)
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung)
Schutzgrad	IP20
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

Vernetzung

Funk	31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen)

Qualität

Normen / Standards	BS 5446-2:2003
Zulassung	BSI Kitemark 83678
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Inhalt

Wärmewarnmelder Ei630W, Montageplatte, 2x Schrauben und Dübel, Bedienungsanleitung

Ei Electronics KG
Franz-Rennefeld-Weg 5
40472 Düsseldorf

Telefon: +49 211 98436500
E-Mail: Kundendienst@eielectronics.de

Stand: 09. April 2025